

### Données techniques

#### Système

**Modèle** IQKeySafe-400

**Type d'armoire** Coffre-fort

#### Certificat d'armoire

SS3492 (Licence Suédoise)

#### Nombre de clés

- 10 clés dans la porte au minimum
- 30 clés dans l'armoire au minimum
- 70 clés dans la porte au maximum
- 330 clés dans l'armoire au maximum

#### Possibilité d'amplifier l'unité de clé

- Plaque à 10 clés

#### Emplacement du modul d'ordinateur

Construit dans la porte

#### Ordinateur

PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz,  
HDD/SSD et CF carte incorporée  
1GB RAM, 8.9 écran tactile, USB,  
2 Ethernet interface de réseau, RS232,  
Windows XP Intégré

#### Paramètres mécaniques et environnementaux

##### Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)

700mm x 1500mm x min.600mm

##### Nécessité d'alimentation

230V 50Hz AC

##### Batterie intérieure

7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

##### Consommation

60W

##### Zone de température de fonctionnement

0 - 40°C

##### Couleur de l'armoire

RAL 9002

#### Sécurité

##### Lecteur de cartes

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

##### Identification d'empreinte digitale (optionnel)

USB / RS232

##### Entreposage et identification de clés

Basé sur RFID, chromé



#### Fonctionnement

##### Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès

10 clés

##### Gérer de distance

Basé sur WEB

##### Fonctionnement en réseau

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

##### Connection à des systèmes extérieurs

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

##### Ouverture d'alarme

- 10 clés déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



**LOXTRE AB**

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

