



### Données techniques

#### Système

**Modèle** IQWallCabinet-160

**Type d'armoire** Armoire murale

#### Nombre de clés

- 20 clés dans l'armoire au minimum
- 160 clés dans l'armoire au maximum

#### Possibilité d'emplifier l'unité de clé

- Plaque à 10 clés

#### Portes

- Métalliques compactes (s'ouvre à droite, à gauche)
- Plexiglas (s'ouvre à droite, à gauche)

#### Emplacement du modul d'ordinateur

- Gauche à blocs de clé modules
- Dans le milieu les block clé modules
- Droit à blocs de clé modules

#### Ordinateur

PC industriel, Intel Atom 1,6 GHz, HDD/SSD et CF carte incorporée 1GB RAM, 8.9 écran tactile, USB, 2 Ethernet interface de réseau, RS232, Windows XP Intégré

#### Paramètres mécaniques et environnementaux

**Dimensions physiques (largeur-hauteur-longueur)**  
1285mm x 875mm x 110mm

**Nécessité d'alimentation** 230V 50Hz AC

#### Batterie intérieure

7Ah, 1,5 heures sans cesse environ

**Consommation** 60W

**Zone de température de fonctionnement**  
0 - 40°C

**Couleur de l'armoire**

- RAL 9002
- au choix

#### Sécurité

**Lecteur de cartes**

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz

**Identification d'empreinte digitale (optionnel)**  
USB / RS232

**Entreposage et identification de clés**  
CleverKey (keyholder avec puce RFID)

#### Fonctionnement

**Nombre de clés à prendre ou de compartiment à ouvrir pendant un cycle d'accès**  
10 clés

**Gérer de distance**  
Basé sur WEB

#### Fonctionnement en réseau

- Les armoires synchronisent des données entre elles
- Base de données locale ou centrale

#### Connexion à des systèmes extérieurs

- Interface incorporée pour communication ERP
- Basé sur service XML et WEB

#### Ouverture d'alarme

- 10 clés / compartiments déplaçables en même temps au maximum
- Avec une clé d'alarme et en appuyant sur un bouton d'alarme
- Accès permettant l'ouverture d'alarme (initié à partir d'un système extérieur)



**LOXTORE AB**

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden

Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39

<http://www.loxtore.com>

