

Spezifikationen

Systeme

Modell IQWallCabinet-80

Schrankausführung Schrank mit Schlüsseln

Aufbewahrungskapazität

- Minimum 10 Schlüssel
- Maximum 80 Schlüssel

Schlüssel- und Fächermodul Erweiterung

- 10-Schlüsselmodul

Türen

- Wandschrank, Metalltür (rechts- oder linksseitig)
- Wandschrank, transparente Kunststofftür (rechts- oder linksseitig)

Position des Computermoduls

- Rechts neben dem Schlüsselblock
- Links neben dem Schlüsselblock

Computer

Eingebauter PC, Intel Atom 1.6 GHz,
Eingebaute HDD/SSD und CF Karte,
1 GB RAM, 8.9" Touch-screen,
2 Ethernet Interface, RS232, USB,
Windows XP Embedded.

Mechanische- und Umgebungsdaten

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
780mm x 875mm x 110mm

Stromversorgung
230V 50Hz AC

Interner Akku
7Ah, 1.5 Stunde Stromversorgung

Verbrauch
60W

Betriebstemperatur
0 - 40°C

Farbe

- RAL 9002
- andere Farbe auf Anfrage

Sicherheit

Kartenleser

- USB / RS232
- Mifare 13.56 MHz
- EM 125 KHz



Fingerabdruckleser (optional)
USB / RS232

Schlüsselidentifikation
CleverKey (RFID basierte)

Betrieb

Anzahl der aufnehmbaren Schlüssel während einer Login-Session
10 Schlüssel

Remote Management
WEB interface

Netzwerk Kommunikation

- Die Daten der Schränke werden miteinander synchronisiert
- Lokale und zentrale Datenbank

Kommunikation mit externen Systemen

- Interface zur ERP-Integration verfügbar
- Basiert auf XML und Web Service

Notöffnung

- Max. 10 Schlüssel gleichzeitig
- Funktioniert mit Notfall-Schlüssel oder Taste
- Schlüsselaufnahme durch externen Systeme möglich (Feueralarm)



LOXTORE AB

Forradsvagen 10, S-141 46 Huddinge, Sweden
Phone: +46 709 500040, +46 8 559 255 39
<http://www.loxtore.com>

